

Häfele LED transformator pod stalnim naponom 12V/15W bez dovoda crna

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
71833/0941	0 mm	0 mm	0 mm

Mrežni dio za sve 12-V-LED lampe

Područje primjene: za 12 V potrošača sa Loox utičnim sistemom i prekidačem, priključak moguć na sve vrste napajanja i mrežne frekvencije.

Izvedba: paralelan priključak

Broj priključaka: 6 x potrošača, bez prekidač

Nazivni napon: DC 12 V

Ulazni napon: 100-240 V; 50-60 Hz

Montaža:

Minimalna udaljenost cca. 50 mm. Osiguranje dovoda i cirkulacija zraka.

Obratite pažnju na maksimalnu temperaturu okoline. Zaštitite od prenapona. Predviđen otvor za popravak.

Vrsta utikača: bez uzemljenja

Primanje snage u stand-by: 0,50 W

Dimenzije (D x Š x V): 128 x 50,5 x 14 mm



KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Težina **0,108 kg**

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-rasvjeta/hafele-led-transformator-pod-stalnim-naponom-12v15w-bez-dovoda-crna-p14059446>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Okovi za namještaj

Grupa proizvoda	Napajanja i opskrbi vodovi
Boja	Crno
Proizvođački broj	833.74.941

Osvjetljenje

Nazivni napon	12 V
Vrsta utičnice	bez dovodnog voda
Ulazni napon	100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (stand-by)	0,5 unit.W
Napajanja i opskrbi vodovi	Napajanje

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-rasvjeta/hafele-led-transformator-pod-stalnim-naponom-12v15w-bez-dovoda-crna-p14059446>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

