

Häfele Loox5 transformator konstantan napon 12 izlazna snaga 60W s faktorom korekcije snage 833.95.003

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
71833/1003	0 mm	0 mm	0 mm

Vrlo plosnato 16 mm

Transformatori od 12 V s utičnim sustavom generacije Loox5



S funkcijom mijenjanja: ne

Korekcija koeficijenta snage (PFC): da

Izlazni napon: 12 V DC

Potrošnja struje pri 115 V bez opterećenja

Izlazna snaga: 60 W

Izlazna struja: 5,00 A

Maksimalna potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,14 W

Temperatura okoline: -25-45 °C

Dimenzije (D x Š x V): 230 x 70 x 16 mm

Mrežni napon: 100 - 240 V

Učinkovitost pri 230 V punom opterećenju: 0,89

Potrošnja energije pri 230 V bez opterećenja: 0,14 W

Težina: 90g

Izvedba: sa zaštitom od preopterećenja

Sekundarni krug: paralelni spoj

Montaža: za uvrtnje

Upute za ugradnju: Osigurajte dovoljan dovod i cirkulaciju zraka na mjestu ugradnje. Osigurajte otvor za popravak

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-/rasvjeta/hafele-loox5-transformator-konstantan-apon-12-izlazna-snaga-60w-s-faktorom-korekcije-snage-83395003-p15655086>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.



KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Težina 0,02 kg

Okovi za namještaj

Grupa proizvoda Napajanja i opskrbi vodovi

Proizvođački broj 833.95.003

Osvjetljenje

Napon 12 V

Sistem Loox5

Izlazna snaga 60 W

Izlazna struja 5 unit.A

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (stand-by) 0,14 unit.W

Napajanja i opskrbi vodovi Napajanje

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-rasvjeta/hafele-loox5-transformator-konstantan-apon-12-izlazna-snaga-60w-s-faktorom-korekcije-snage-83395003~p15655086>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

